Hikvision admin jelszó visszaállítás (reset) Hik-Partner Pro-val

Jelszó resethez a mobiltelefonunkon szükség van a Hik-Partner Pro applikációra, egy visszaigazolt telepítői fiókra, illetve egy laptopra, melyre az SADP Tool szoftver telepítve van.

A jelszót mielőbb fel kell használni, ellenkező esetben a jelszó nem lesz használható! Az eszközt nem lehet áramtalanítani a jelszó visszaállítás alatt. Használja a legújabb SADP szoftvert, amit letölthet oldalunkról. Az SADP-t futtató számítógépen minden esetbe kapcsolja ki a tűzfalat a jelszó visszaállítás alatt. Javasoljuk, hogy a jelszó visszaállítás során a számítógép és az eszköz között közvetlen kapcsolat legyen.

A telepítői fiók létrehozását: <u>https://ieu.hik-partner.com/#/EPartner</u> oldalon kezdeményezhetjük – telepítői (I'm a Service Provider) vagy végfelhasználói (I'm an End user) fiókkal. A regisztráció elküldése után várni kell, amig a Hikvision Hungary engedélyezi a fiókot.

	https://ieu.hik-partn	er.com/#/EPartner
		Register Itt kell kezdenn
	One-Stop Digital Platfor	n for Security Services
	Cog In by OneHikl	D (ePartner) Account
Fiók létrehozása	Már van fiókja? Bejelentkezés	ect
*típus	*Ország/régió	
Telepítő 🔹	Hungary •	
*Keresztnév	*Vezetéknév	
Sikeres	Gábor	
*Cégnév		
Nehéz a bányában Kft.		
*Email	*Ellenőrző kód	
@1 1 Ellenőrizze	Emailen fog jönni.	
*Jelszó	ttő képet egymásra kell húzni.	
······ Későbbi belépési jelszavunk		
8 és 20 karakter közötti hosszúságúnak kell lennie. Tartalmaznia kell legalább 3-at az alábbi 4 kombináció közül Elfogadom a Hikvision OneHikID adatvédelmi szab	pályzatát .	
Regisztráció		

Ezután várjuk a Hikvision jóváhagyását.

(A Hik-Partner Pro letölthető az Android App Storeból (Google Play), illetve a <u>Hikvision App Store</u>-ból Az SADP Tool erről a <u>linkről</u> tölthető le)

Az admin jelszó visszaállítás folyamata:

1, Az applikációban nyomjuk meg a fejhallgató ikont!



2, Nyissuk meg az eset menüpontot!



3, Nyissunk egy új esetet!



4, Válasszuk ki az eszközjelszó visszaállítását!!



0					
	æ			κ.	
		× .	23		
			ν.,		

5, Itt adjuk meg az alapinformációkat az jelszóvisszaállítás igényléséhez!

	< Submit Case
	Hogyan állíthatom vissza az eszköz jelszavát? Nézet
a.,	* Eszköz sorozatszáma. ③
	Vonslkód beolvasása vagy kézi bevitel
b.,	* Eszköz címke / számla ③
	Supported attachment formats: PNG, JPG, BMP, JPEG, PDF, DOC, and XLSX.
	* Jelszó-visszaállítási QR-kód / karakterlánc a SADP-ből 💮
С,	DR-kód beolvasása vagy kézi bevítel
	 Ha jelszó-visszaállítást kér Hikvision termékeihez e az oldakon, azzak kiyelenti, hogy jogosult jelszó- visszaállítást kezdeményezni, és teljes felelősséget vállal ezért a műveletért.
	Megerősítés

a,

Először adjuk meg az eszköz sorozatszámát. (A mobiltelefon kamerájával: az eszköz gyári címkéjéről vagy a dobozon lévő címkéről vonalkódolvasóként kiolvassa a sorozatszámot. Figyeljünk, hogy jó vonalkódot olvastunk le! Vagy indítsuk el az SADP Tool programot, amelyből megtudhatjuk az eszköz sorozatszámát, ha nem lehetséges beolvasni a gyári címkét.

Jelöljük ki pipával az adott eszközt és jobb oldalon "Device Short Serial" felírat mellett megjelenik az eszköz sorozatszáma.

\$	👌 SAD	P												\$30 _ 🗆 ×
	Total n	umber of o	nline devices: 3				Unbi	nd Export	Refresh	Reset Pasi	swo Filter	Q	Modify Network Param	aters
	•	ID -	Device Type	Status	IPv4 Ad	Port	Enhan	Software Version	IPv4 Gateway	I HTTP	Device Serial No.		Enable DHCP Enable Hik-Connect	
		003	DS-2CD2047G2-LU/SL	Active	172.16.0.64	8000	8443	V5.7.3build 220112	172.16.0.1	80	DS-2CD2047G2-LU/SL	20220507AAWF		
		002	DS-2TD2617-6/PA	Active	192.168	8000	N/A	V5.5.48build 220126	192.168.72.1	80	DS-2TD2617-6/PA2020	0813AAWRE68	Device Serial No.:	DS-2CD2047G2-LU/SL20220507A4
		001	DS-7216HUHI-K2	Active	192.168	8000	N/A	V4.30.210build 210111	192.168.72.1	80	DS-7216HUHI-K216	2020030200	Device Short Serial:	
													Start Time:	1970-01-01 00:00:30
Ľ												_	IP Address:	172.16.0.64
													Port:	8000
Ľ													Enhanced SDK Service Port:	8443
													Subnet Mask:	255.255.0.0
													Gateway:	172.16.0.1
													IPv6 Address:	:
													IPv6 Gateway:	:
													IPv6 Prefix Length:	64
L													HTTP Port:	80
Ľ														rity Verification
Ľ													Administrator Password:	
Ľ														Modify
														Forget Parsword
Н	4											•		. orgot Password

b,

Majd, ha lehetséges fényképezzük le az eszköz **gyári címkéjét** vagy a **számláját**, esetleg magát az **eszközt.** Bizonyítandó, hogy jogosultak vagyunk a resetelésre. Például egy rögzítőnél a címke:



c,

Klikkeljünk lent a "Forgot Password" menüpontra és szkenneljük be az SADP Tool által megjelenített QR kódot. (Ne kapcsoljuk ki az eszközt!)

Reset Password	×
Mode:	Export/Import Secret Key Mode 🔹
1 The follow	irst step, Please open WeChat to scan, scan the QR code below, and w the prompts
	1970-01-01 00:00:30
	Export Keys
Second the control of the control	nd step, Please manually enter the obtained security code or import Ibtained key file and reset the password
	Files Method: Input Key Import File
N	lew Password:
Conf	irm Password:
	Reset IPC: No Reset IPC Reset IPC
	Confirm Cancel

6, Végül lent a jelölőkört **kipipálva** kijelentjük, hogy jogosultak vagyunk a resetelés kérésére. Majd a **"Megerősítés"** menügombot megnyomva küldjük el a resetelési kérést!



7, Ha az eszközt eladó disztribútor jóváhagyta a kérést, a boríték ikon kijelzi az új beérkező üzenetet. Nyissuk meg!



8, A reseteléssel kapcsolatos üzenet az újdonságaink között találjuk. Nyissuk meg az üzenetet!



Részletek Online támogatási eset értesítése Az Őn online támogatási esetére Eszköz rendszergazdai

<

9, Nézzük meg az eset adatait!

et lezárása gombot, ha az	eset
	Ø
	t lezárása gombot, ha ez

10, A kapott kóddal resetelhetjük az eszközt:

	THE GOALS CHICE OF CHE	r Pro-1533880	
		Mege	erősítésre vár
AWAAAKTIN	Ро+901прірркині	znp/RNgSvkf	INBG
YK50+kWP5I	F8bPuM6ocuJItD	E/d1E+jhhAyZ	ru**
******	******	************	****
021K0KN00	EDS-30D304763	MENACLQWdl	-Mn
LU/SL20220	507AAWRJ90530	379	
Hikvision	0	12, Ji	in, 2023 12:20:2
MICHERRY			-
(Kód:	$ \rightarrow $		
	The States	ZIRATUR	
	Three into a second sec		- 6
	Base Like	·	· ·
	201 Bo Tanati		
		and the second second	

11, Az SADP Toolba írjuk be a kapott kódot és adjuk meg kétszer az új jelszót!

Reset Password		×
Mode:	Export/Import Secret Key Mode 👻	
0	The first step, Please open WeChat to scan, scan the QR code below, and follow the prompts	
	1970-01-01 00:00:30	
	Export Keys	
2	Second step, Please manually enter the obtained security code or import the obtained key file and reset the password	
	Files Method: 💿 Input Key 🔿 Import File	
	Automatica i i	
	New Password: Új jelszó	
	Strong	
	Confirm Password: Új jelszó	
	Reset IPC: No Reset IPC Reset IPC	
	Confirm Car	icel

12, Ha minden rendben volt, akkor a jelszó resetelés sikeres volt.

Reset Password			×
Mode:	Export/Import Secret	Key Mode 💌	
0	The first step, Please open WeChat follow the prompts	to scan, scan the QR code below, and	
	a Salaria		
8	1970-01-0 Export Second step, rease manually ent the obtained key file and reset the	I 01:45:05 Keys X d succeeded. r the obtained security code or import password	
	Files Method: 💿 Input K	ley 🔿 Import File	
	(Closediffe		
	New Password:		
	Strong		
	Confirm Password:		
	Reset IPC: No Res 	set IPC O Reset IPC	
		Confirm	Cancel

13, Zárjuk le az esetet az applikációban!

